

FUENTE DE PODER BLAZAR PRIME FT 500P Non 80 PLUS

- ▶ Fuente de poder ATX
- ▶ 500 W
- ▶ Bajo nivel de ruido
- ▶ Switch de encendido incluido
- ▶ Ventilador de 80 mm
- ▶ 1 año de garantía



P / N	ENTRADA AC	CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA: 115V/230V AC 6A/3A 50/60Hz				
500 W	SALIDA AC	+ 5 V	+ 3.3 V	+ 12 V	-12V	+ 5 VSB
	CORRIENTE SALIDA MÁX.	13 A	14 A	32 A	0.5 A	2 A
	POTENCIA CONTINUA	500 W				

ESPECIFICACIONES

Producto	Fuente de poder
Modelo	AC-938143
Materiales	SECC 0.5mm
Color	Negro
Dimensiones	150 x 110 x 85 mm
Peso	0.62 kg
Factor de forma	ATX
Clasificación modular	NA
Potencia	500 W
Eficiencia	68%
Protección	UVP.OVP.OPP.SCP
Certificación 80 Plus	NA
PFC	NA
Ventilador	Medida 80 x 80 x 25 mm Ruido 30 ~ 35 dB RPM 2200 RPM
Botón de encendido	Sí
Switch de voltaje	Sí
Conectores	1 x ATX (20+4 PIN) 1 x ATX12V (4 PIN) 2 x SATA 2 x MOLEX
Garantía	1 año



INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215938143
Medida de empaque (L*W*H)	17 cm * 15.8 cm * 9.5 cm
Peso empaque	
Piezas por master	12
Medidas master (L*W*H)	35.4 cm * 33 cm * 31.4 cm