



Fecha de embargo	June 27, 2023
Primera fecha de envío al cliente	June 27, 2023
Nombre comercial del producto	Kit de inicio para CORSAIR QX RGB Series, iCUE LINK QX140 RGB, con ventilador RGB de cúpula magnética y 140 mm
Título del producto	Kit de inicio de ventiladores PWM CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB de 140 mm
Nombre del producto	Kit de inicio de ventiladores PWM CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB de 140 mm
Opción de reserva	NO
Enlace a imágenes del producto	ENLACE
Contraseña	Ng5UehzLXvX%

Descripción general

Descripción del producto en 25 palabras

El kit de inicio de ventiladores PWM CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB de 140 mm contiene dos ventiladores, cada uno con cuatro bucles de luz distintos, y un concentrador de sistema iCUE LINK incluido para una configuración con un solo cable.

Descripción general

Descripción del producto en 50 palabras

El kit de inicio de ventiladores PWM CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB de 140 mm incluye dos ventiladores con cuatro bucles de luz distintos, que permiten modos de iluminación exclusivos como Time Warp. El control PWM le permite ajustar las velocidades exactas del ventilador hasta 2.000 RPM, mientras que un rodamiento de cúpula magnética garantiza menos fricción, mayor longevidad y un ruido mínimo. El concentrador del sistema iCUE LINK incluido se conecta a todos sus ventiladores con un solo cable.

Descripción general

Descripción del producto en 100 palabras

Ilumine su sistema desde cualquier ángulo con el kit de inicio de ventiladores PWM CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB de 140 mm, que incluye dos ventiladores con cuatro bucles de luz distintos cada uno. El control PWM permite ajustar con precisión la velocidad del ventilador exacta que necesita hasta 2.000 RPM con compatibilidad para señales Zero RPM, mientras que un rodamiento de cúpula magnética garantiza menos fricción, mayor longevidad y mínimo ruido. Como parte del ecosistema iCUE LINK, todos sus ventiladores se pueden conectar al concentrador del sistema iCUE LINK incluido con un solo cable, lo que permite un diseño depurado con muchos menos cables. iCUE LINK abre nuevas posibilidades de iluminación y control, como el exclusivo modo de iluminación Time Warp y las curvas de ventilador inteligentes con sensor de temperatura integrado.

Características

- **Frescura garantizada:** Potentes velocidades de ventilador controladas por PWM desde 400 RPM hasta 2.000 RPM, para que sus ventiladores funcionen con la velocidad que necesita, lo que ofrece un flujo de aire de hasta 82,5 CFM con una presión estática de 3,5 mm-H₂O.
- **Exclusivo modo de iluminación estroboscópica Time Warp:** Equipado con 34 LED RGB, repartidos en dos zonas de luz diferentes a cada lado, y con la tecnología iCUE LINK para modos de iluminación exclusivos como el estroboscópico Time Warp.
- **Funcionamiento silencioso con rodamiento de cúpula magnética:** El rodamiento de cúpula magnética de CORSAIR conserva todo el rendimiento de la tecnología de ventiladores ML y reduce aún más la fricción a bajas velocidades del ventilador.
- **Modo Zero RPM:** Admite señales PWM Zero RPM para eliminar por completo el ruido del ventilador con cargas bajas.
- **Conectores puente incluidos:** Incorpore su ventilador con otros ventiladores iCUE LINK QX140 RGB sin cables utilizando los conectores puente incluidos, y conéctelos todos a la perfección a un concentrador de sistema iCUE LINK (de venta por separado) con un solo cable.
- **Curvas de ventilador inteligentes con iCUE LINK:** Un sensor de temperatura integrado y una MCU dedicada en cada ventilador abren opciones de control más sofisticadas. Habilite un nuevo nivel de control sobre el rendimiento de su sistema con iCUE LINK.
- **Unifique su sistema:** Cree espectaculares efectos de iluminación animados con el potente software CORSAIR iCUE para dar vida a su sistema con la iluminación RGB dinámica, sincronizada en todos sus productos compatibles con iCUE, y una iluminación integrada e inmersiva con los juegos compatibles.
- **Estructura duradera reforzada con fibra de vidrio:** Construido con un bastidor más resistente capaz de soportar temperaturas más altas y equipado con amortiguadores antivibración para reducir el ruido.
- **Parte del ecosistema iCUE LINK:** iCUE LINK es el siguiente salto adelante en el diseño de PC, que comprende ventiladores, disipadores, fuentes de alimentación y más, permitiéndole encadenar de forma ordenada todos estos componentes para depurar la distribución del cableado, reducir el desorden y agilizar el ensamblaje.

Términos de búsqueda

ventiladores rgb
ventilador para ordenador
ventilador corsair
ventiladores
ventilador para PC
Ventilador de 140 mm
conexión en cadena de ventiladores

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm):	140 mm x 25 mm
Corriente nominal, ventilador:	1,02 A
Velocidad:	0,400-2.000 RPM ±10 %
Flujo de aire:	12,1-82,5 CFM
Presión estática:	0,19-3,5 mm-H ₂ O
Nivel sonoro:	10-37 dBA
Cable de conexión:	iCUE LINK
Control PWM:	0 %, 20 % - 100 %
Tipo de rodamiento:	Cúpula magnética
Longitud del cable:	600 mm
Garantía:	5 años

Contenido de la caja

- 2 ventiladores QX140 RGB
- 1 conector activo
- 1 conector pasivo
- 8 tornillos de montaje del ventilador
- 1 concentrador del sistema iCUE LINK
- 1 cable iCUE LINK, de 600 mm y cabezal recto/recto
- 1 cable de alimentación PCIe
- 1 cable USB
- 1 juego de cinta de montaje

Información de envío

Modelo:	Kit de inicio CORSAIR RGB QX140
Referencia:	CO-9051004-WW
Código UPC:	840006697961
EAN:	0840006697961
GTIN:	10840006697968
Peso del producto (kg):	0,537 kg / 1,184 lb
Peso de envío de la caja (kg):	0,839 kg / 1,849 lb
Cantidad del palé:	384
Dimensiones de la caja de venta (L. x An. x Al., mm):	295 x 152,5 x 48 mm / 11,61" x 6,004" x 1,88"
Dimensiones de envío del paquete maestro (L x An x Al, mm):	309 x 207 x 32 mm / 12,17" x 8,15" x 1,26"
Peso de la caja maestra (kg):	7,08 kg / 15,61 lb
Cantidad de la caja maestra:	8
Código armonizado de clasificación arancelaria:	8414.59.1500
Garantía:	5 años
País de origen:	CHINA